

15W / 1315lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
629mm

61931

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		15W	18,3W
Strom		2760lm	1315lm
Effizienz		184lm/W	72lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,5Kg

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

