

12W / 1035lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
839mm

61934

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

| LED       | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 12W         | 14,6W   |
| Strom     |       | 2145lm      | 1035lm  |
| Effizienz |       | 179lm/W     | 71lm/W  |
| LOR       |       | -           | 48%     |
| UGR       |       | -           | <25     |

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
0,51Kg

## Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com