


34W / 3125lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1399mm

61987

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		34W	40W
Strom		6500lm	3125lm
Effizienz		191lm/W	78lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
0,58Kg

## Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)