

34W / 2925lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1429mm

61731



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Accesorios de montaje no incluidos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		34W	40W
Flujo		6125lm	2925lm
Eficiencia		180lm/W	73lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
3,1Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

