

41W / 3510lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1679mm

61957

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		41W	48,2W
Flujo		7350lm	3510lm
Eficiencia		179lm/W	73lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,6Kg

**Acabados**

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com