


87W / 7250lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1429mm

62139

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		87W	101W
Flujo		11750lm	7250lm
Eficiencia		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,58Kg



#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com