

104W / 8700lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1715mm

62141

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		104W	121W
Flujo		14100lm	8700lm
Eficiencia		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,6Kg

**Acabados**

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com