

35W / 3100lm / 4000K / DALI / Diffuse / 571mm

62157

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules


LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		35W	41,2W
Flujo		5000lm	3100lm
Eficiencia		143lm/W	75lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,6Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com