


Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		41+30W	48,2+36,6W
Flujo		7350+3300lm	3450+2070lm
Eficiencia		150lm/W	65lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
0,8Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com