

34W / 2925lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1399mm

61939

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 34W | 40W |
| Flux | | 6125lm | 2925lm |
| Efficacité | | 180lm/W | 73lm/W |
| LOR | | - | 48% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,58Kg

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com