

15W / 1315lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

61947

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		15W	18,3W
Flux		2760lm	1315lm
Efficacité		184lm/W	72lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
0,5Kg

## Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.comChoisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com