

34W / 2925lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1399mm

61955

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 34W              | 40W       |
| Flux       |       | 6125lm           | 2925lm    |
| Efficacité |       | 180lm/W          | 73lm/W    |
| LOR        |       | -                | 48%       |
| UGR        |       | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
0,58Kg

## Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.comChoisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com