


Sys inFinit module

5,8W / 650lm / 4000K / DALI / Wide flood 80° / 329mm


75051



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 48Vdc



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,8W	7,4W
Flux	810lm	650lm
Efficacité	140lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Angle du faisceau Wide flood 80°

Application



Poids

mm



Finitions

O .04 Blanc Mat • .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules 20×75mm

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084