

54W / 4680lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2271mm

61733



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação não incluídos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		54W	63,5W
Fluxo		9800lm	4680lm
Eficiência		181lm/W	74lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
5Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

● .10 Alumínio anodizado

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com