

15W / 1315lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
629mm

61931

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	15W	18,3W	
Fluxo	2760lm	1315lm	
Eficiência	184lm/W	72lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg

mm

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

