

15W / 1315lm / 3000K / DALI / Diffuse /
629mm

61947

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	15W	18,3W	
Fluxo	2760lm	1315lm	
Eficiência	184lm/W	72lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg

mm

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

